



P8 R 8 E3, P8 R 8 W3

8-kanálový přijímač Poseidon® pro montáž do podhledu

jednoduché nastavení | pro spínání všech druhů zátěží | možnost připojení externí antény | opakovací RF signálu

Přijímače určené především pro aplikace v komerčních budovách. Nabízí ovládání osmi kanálů. Je možné jej použít i jako opakovací signálu. Umožňuje připojení antény při instalaci v místě s problematickým šířením signálu (např. plechový rozvaděč).

P8 R 8 E3

Připojení k napájecímu napětí a stejně tak výstupy přijímače je provedeno pomocí konektorů Ensto-net.

P8 R 8 W3

Připojení k napájecímu napětí a stejně tak výstupy přijímače je provedeno pomocí konektorů Wieland.

	P8 R 8 E3	P8 R 8 W3
Napájení	GST18I3LS1VSW	NAC31.W
Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz	
Výstup	GST18I3LB1VSW	NAE32V.W
Max. spínaný výkon	2300 W (žárovky, halogenové žárovky) 1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky) 500 VA / 64 μ F (žárovky) 400 W (kompaktní žárovky, kompaktní LED žárovky)*	
Počet kanálů	8	
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$	
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)	
Hmotnost	490 g	
Provozní kmitočet	868 MHz	
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)	
Maximální počet kódů v paměti	32	

Maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A!

* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

