

TV135/ST

Fusibile assiale TV

Corrente	2 A
Tensione	250 Vac - 125 Vac / 50 Vdc - 60 Vdc
Tm C	200°C
Corpo	Plastica
Tolleranza	± 2°C
Terminali	rame stagnato
Confezione di vendita	100 pz
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Temperatura Intervento	TF °C	TH°C	Corrente/Tensione AC	Corrente/Tensione DC
TV076/ST	73°	76°	53°	2 A - 250 V / 2 A - 125 V	2 A - 50 V
TV086/ST	91°	86°	61°	2 A - 250 V / 2 A - 125 V	2 A - 50 V
TV102/ST	98°	102°	79°	2 A - 250 V / 2 A - 125 V	2 A - 50 V
TV115/ST	111°	115°	99°	2 A - 250 V	2 A - 50 V
TV125/ST	121°	125°	100°	2 A - 250 V	2 A - 60 V
TV135/ST	130°	135°	111°	2 A - 250 V	2 A - 50 V
TV145/ST	140°	145°	121°	2 A - 250 V	2 A - 50 V

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

